

# Receptor-pulsador Omedi idrm



<b>Descripción del Producto</b>	Receptor-pulsador Omedi idrm
<b>Características/ventajas</b>	<p>Pulsador con receptor incorporado. Pensado para una sustitución rápida y cómoda.</p> <p>Diseño minimalista y atemporal.</p> <p>Protocolo IDRМ: lo dota de compatibilidad con toda la gama de automatismos.</p> <p>Perfecto para ser integrado en el sistema domótico IdeHome®.</p>
<b>Datos técnicos</b>	
<b>Capacidad de memoria</b>	≤20 emisores y/o sensores idrm
<b>Alimentación</b>	230V / 50Hz
<b>Potencia máxima de motor</b>	≤500W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433.92MHz
<b>Índice de protección</b>	IP55
<b>Dimensiones de superficie</b>	86x86 mm
<b>Dimensiones mecanismo</b>	67x67x24 mm
<b>Codificación</b>	Idemo idrm